

新型緊急求救押扣



FI-PSW01
FI-PSW02
FI-PSW03



FI-PSR01
FI-PSR02
FI-PSR03

產品特點

- > 紅色半透明霧狀押扣及警示燈罩設計，兼具美觀與醒目功能
- > 強押式押扣設計，壓下押扣時即可啟動緊急求救功能
- > 可選配內建LED指示燈，LED警示燈+蜂鳴器警報音裝置機型
- > 二段式押扣設計，可選配攜帶式解除插銷或嵌入式解除按鈕
- > LED警示燈平時為恆亮顯示，以利於夜間指示位置。緊急求救警報時LED燈轉為閃爍警示，並直到解除狀態為止(特定機型)
- > 緊急求救警報時，立即啟動內建的Buzzer蜂鳴器警報音裝置發出警報音響，並直到解除狀態為止(特定機型)
- > 警報輸出接點可自行選擇使用NO或NC接點
- > 具備電源及警報訊號輸出接線端子台
- > 電源需求：12VDC(特定機型)
- > 輸出接點：125VAC/3A
- > 可選配紅色面板、象牙色面板，適合不同場所使用
- > 可選配防雨/防誤觸蓋板，適合戶外安裝使用
- > 標準美規單聯機構設計，可埋入或壁掛安裝



選配：
防雨/防誤觸蓋板

樣式	型號	規格
象牙色面板	FI-PSW01	輸出接點：NO / NC (125VAC/3A) · 雙輸出(二組輸出)
	FI-PSW02	輸出接點：NO / NC (125VAC/3A) · 單輸出、LED 指示燈
	FI-PSW03	輸出接點：NO / NC (125VAC/3A) · 單輸出、LED 閃光警示燈、蜂鳴器警報音
紅色面板	FI-PSR01	輸出接點：NO / NC (125VAC/3A) · 雙輸出(二組輸出)
	FI-PSR02	輸出接點：NO / NC (125VAC/3A) · 單輸出、LED 指示燈
	FI-PSR03	輸出接點：NO / NC (125VAC/3A) · 單輸出、LED 閃光警示燈、蜂鳴器警報音